



## MONITORY ZASTĘPCZE (CRT->LCD)

100% kompatybilności z oryginałem!



Karta katalogowa produktu

CRT-LCD-840051

Strona 1/2

Zastosowanie:

Panel operatorski do sterowania Siemens Sinumerik 810 GA.1 - GA.3.  
Zamiennik, 100% kompatybilny.

Zamiennik dla:

6FX1130-0BB01

Ekran	Rodzaj matrycy	TFT / LCD
	Format / Rozmiar	4 : 3 / 8,4"
	Powierzchnia aktywna	174 (H) x 131 (V) mm
	Rozdzielczość	640 (H) x 480 (V)
	Jasność	300 cd/m <sup>2</sup>
Sygnał wejściowy	Rodzaj sygnału	Siemens SINUMERIK 810
	Częstotliwość pozioma	15 – 45 kHz
	Częstotliwość pionowa	50 – 75 Hz
Interfejsy wejściowe	Obraz	16-pinowe złącze Sinumerik
	Zasilanie	12 – 15 VDC
Sposób montażu	Kompatybilny z oryginałem	Montaż i podłączenie bez żadnych przeróbek i dodatkowych adapterów
Temperatura pracy		-10° ~ 55°C
Certyfikaty		CE
Normy		EN550022, EN550024





## MONITORY ZASTĘPCZE (CRT->LCD)

100% kompatybilności z oryginałem!

Karta katalogowa produktu

CRT-LCD-840051

Strona 2/2



Akcesoria (do zakupu oddzielnie):

CRT-LCD-4540161



CRT-LCD-4540159



(Zamiennik 6FC3478-3EF20)