



MONITORY ZASTĘPCZE (CRT->LCD)

100% kompatybilności z oryginałem!



Karta katalogowa produktu

CRT-LCD-100085

Strona 1/1

Zastosowanie:

Arburg Dialogica, Allrounder, Multronica

Zamiennik monitorów:

Mitsubishi (HF1200AE, 1282M), Philips M31-340GH/PD

Ekran	Rodzaj matrycy	TFT / LCD
	Format / Rozmiar	4 : 3 / 10,4" (kompatybilny z 12" CRT)
	Powierzchnia aktywna	216 (H) x 163 (V) mm
	Rozdzielczość	800 (H) x 600 (V)
	Jasność	300 cd/m ²
Sygnał wejściowy	Rodzaj sygnału	RGB analogowy
	Częstotliwość pozioma	15 – 45 kHz
	Częstotliwość pionowa	50 – 75 Hz
Interfejsy wejściowe	Obraz	5xBNC (R,G,B,VS,HS/CS)
	Zasilanie	85-230V AC
Sposób montażu	Kompatybilny z oryginałem	W zestawie znajdują się akcesoria montażowe
Wymiary zewnętrzne		288 x 216 x 108 mm (szer. x wys. x głęb.)
Temperatura pracy		-10° ~ 55°C
Certyfikaty i normy		CE, EN550022, EN550024
Inne		Predefiniowane ustawienia sygnału wideo, modyfikowalne przez menu OSD

