



MONITORY ZASTĘPCZE (CRT->LCD)

100% kompatybilności z oryginałem!

Karta katalogowa produktu

CRT-LCD-100068

Strona 1/2



Zastosowanie:

MAZAK T1

Zamiennik monitora:

12", monochromatyczny

Ekran	Rodzaj matrycy	TFT / LCD
	Format / Rozmiar	4 : 3 / 10,4"
	Powierzchnia aktywna	216 (H) x 163 (V) mm
	Rozdzielczość	800 (H) x 600 (V)
	Jasność	300 cd/m ²
Sygnał wejściowy	Rodzaj sygnału	RGB analogowy / TTL
	Częstotliwość pozioma	15 – 45 kHz
	Częstotliwość pionowa	50 – 75 Hz
Interfejsy wejściowe	Obraz	10-pinowe, płaskie (zob. zdjęcie)
	Zasilanie	85 – 240 VAC
Sposób montażu	Kompatybilny z oryginałem	W zestawie znajdują się akcesoria montażowe
Wymiary zewnętrzne		287,85 x 216,85 mm (szerokość x wysokość)
Temperatura pracy		-10° ~ 55°C
Certyfikaty		CE
Normy		EN550022, EN550024
Inne		Predefiniowane ustawienia sygnału wideo, modyfikowalne przez menu OSD

