



MONITORY ZASTĘPCZE (CRT->LCD)



100% kompatybilności z oryginałem!

Karta katalogowa produktu

CRT-LCD-100013

Strona 1/1

Zastosowanie:

Siemens Sinumerik 820/820M GA.2/850/880

Zastępuje monitory:

m.in. 6FC3561-1AC-Z, 6FC3988-7AM20, 6FC3231-0AA-Z, 6FC3561-1AC-Z-F, 6FC3261-1AC-Z, 6FC3801-0AC-Z, 6FC3988-7AH20, 6FC3801-3AC-Z

Współpracuje z kartami:

6FX1126-1AA03, 6FX1121-4BA01, 6FX1154-8BB0, 6FX1154-8BB01

Ekran	Rodzaj matrycy	TFT / LCD
	Format / Rozmiar	4 : 3 / 10,4"
	Powierzchnia aktywna	216 (H) x 163 (V) mm
	Rozdzielczość	800 (H) x 600 (V)
	Jasność	300 cd/m ²
Sygnał wejściowy	Rodzaj sygnału	RGB / TTL
	Częstotliwość pozioma	15 – 45 kHz
	Częstotliwość pionowa	50 – 75 Hz
Interfejsy wejściowe	Obraz	16-pinowe złącze Sinumerik + 3 x BNC
	Zasilanie	85 – 240 VAC
Obudowa	Sposób montażu	Kompatybilny z oryginałem. W zestawie znajdują się akcesoria montażowe.
	Wymiary	287,85 x 216,85 mm (szer. x wys.)
Temperatura pracy		-10° ~ 55°C
Certyfikaty		CE
Normy		EN550022, EN550024
Inne		Predefiniowane ustawienia sygnału wideo, modyfikowalne przez menu OSD

